

IGPSPORT

VS1800S

CHYTRÉ PŘEDNÍ SVĚTLO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Svítilna



Otočná základna
pro připevnění světla

Tlačítko / Indikátor stavu

Nabíjecí port



PŘÍSLUŠENSTVÍ / KONSTRUKCE




NÁVOD K INSTALACI

Horní montáž



Spodní montáž



SPECIFIKACE CERTIFIKACÍ

CE FC   **RoHS**

SRRC 



Aplikace IGPSPORT APP
Stáhněte si aplikaci.

Prosíme naskenujte přiložený QR kód pro stažení aplikace a užíjte si více funkcí.



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

SVĚTELNÝ MÓD	SVĚTELNÝ TOK (LM)	VÝDRŽ BATERIE (H)	VÝDRŽ BATERIE V CHYTRÉM REŽIMU (H)
Potkávací světlo nízký režim	300	11	/
Potkávací světlo střední režim	450	6.5	/
Potkávací světlo vysoký režim	900	4	6.5*
Dálkové světlo nízký režim	600	5	/
Dálkové světlo střední režim	900	4	6.5*
Dálkové světlo vysoký režim	1800	3	4*
Denní blikání	900/0	16	/
Noční blikání	600/200	13	/
Vlastní režim 1	100 (výchozí)	/	/
Vlastní režim 2	100/0 (výchozí)	/	/
Vlastní režim 3	200 (výchozí)	/	/

Poznámka: Všechny výše uvedené údaje byly zjištěny na základě testování v laboratoři iGPSPORT za teploty 23 ±2 °C a vlhkosti 30% - 60%. Skutečný výkon se může mírně lišit v závislosti na prostředí, ve které je světlo používáno.

*Režimy Denní blikání, Noční blikání, Vlastní 1, Vlastní 2 a vlastní 3 jsou ve výchozím nastavení deaktivovány a je třeba je aktivovat v aplikaci iGPSPORT.

*Pokud je úroveň baterie nižší než 20 %, automaticky se aktivuje funkce ochrany životnosti baterie s vlastním jasnem, kterou lze ručně deaktivovat v aplikaci.

SPECIFIKACE VÝKONU

Velikost zařízení	110 x 44 x 29 mm
Hmotnost	194 g
Max. světelný tok	1800 lm
Pozorovací úhel	220°
Viditelnost	180 m
Kapacita baterie	6700 mAh
Stupeň voděodolnosti	IPX7

INDIKÁTOR BATERIE

Ve vypnutém stavu je možné ověřit stav nabití baterie. Stiskněte tlačítko, následně se na 3 sekundy rozsvítí kontrolka baterie a zobrazí se aktuální úroveň nabití baterie.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE		INDIKÁTOR STAVU NABÍJENÍ	
Úroveň nabití > 20%	Zelené stálé světlo	Stav nabití 1 - 99%	Zelené blikající světlo
Úroveň nabití 10-19%	Červené stálé světlo	Plně nabito	Zelené stálé světo
Úroveň nabití 1-9%	Červené blikající světlo		

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Jas přizpůsobující se rychlosti: Na základě základního jasu aktuálního režimu osvětlení se jas postupně zvyšuje s rostoucí rychlostí jízdy, až dosáhne maximálního jasu světla kola. **Inteligentní snímání světla** Světlo dokáže pomocí světelného senzoru detekovat jas okolí a automaticky se zapínat/vypínat a upravovat jas na základě hodnoty světelného senzoru. **Inteligentní regulace teploty:**Když vestavěný teplotní senzor zaznamená vysokou teplotu v lampě, postupně sníží jas, aby zajistil bezpečnost uživatele.

Odhad dostupného času provozu na baterii: Zařízení odhaduje dostupnou výdrž baterie na základě aktuálního režimu a stavu baterie a zobrazuje ji na počítači/v aplikaci.

Automatické usnutí/probuzení: Po 120 sekundách nečinnosti ve stavu zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu spánku, přičemž se vypne hlavní světlo a kontrolka. Probudí se, jakmile zaznamená pohyb nebo stisknutí tlačítka, a obnoví režim osvětlení před přepnutím do režimu spánku.

Synchronizace vypnutí: Zařízení se může synchronně vypnout, když je připojeno k cyklistickému počítači.

Zapnutí/vypnutí režimu osvětlení: Režim osvětlení můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci iGPSPORT. Pokud je režim vypnutý, nelze jej přepnout pomocí aplikace ani tlačítka.

Vlastní režim: Parametry, jako je jas a režim osvětlení pro vlastní režim, lze upravit v aplikaci iGPSPORT APP.

Poznámka:

*Adaptivní jas, inteligentní snímání světla a synchronizované vypínání jsou ve výchozím nastavení deaktivovány a je nutné je aktivovat v aplikaci iGPSPORT.

*Synchronizované vypínání podporují určité modely cyklistických počítačů. Konkrétní modely si ověřte u zákaznického servisu.

POUŽÍVÁNÍ

Ochrana před prvním zapnutím:

Před prvním zapnutím nového produktu vložte nabíjecí kabel pro zařízení. Počkejte, až se zobrazí indikace nabíjení a poté odpojte nabíjecí kabel. Poté lze světlo zapnout a normálně používat.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko na 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí.

Obnovení výchozích nastavení

Při vypnutém zařízení podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. Zelená kontrolka LED třikrát rychle zabliká a přední světlo třikrát rychle zabliká, což signalizuje úspěšné resetování.

Upozorňujeme, že resetování vymaže všechna osobní nastavení a data, proto postupujte opatrně.

Přepínání režimů osvětlení

Režimy osvětlení lze měnit v zapnutém stavu. Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy v pořadí: potkávací světlo nízké, potkávací světlo střední, potkávací světlo vysoké. Pro vstup do režimu dálkových světel stiskněte tlačítko dvakrát. Následně je možné volit režim osvětlení v následující sekvenci: dálkové světlo nízké, dálkové světlo střední, dálkové světlo vysoké. Režimy osvětlení lze také nastavit pomocí cyklistického počítače iGPSPORT a aplikace IGSPORT APP.

Režim SOS

Po zapnutí třikrát rychle stiskněte tlačítko, abyste vstoupili do režimu SOS, a jedním stisknutím tlačítka režim SOS opustíte.

Chytrá paměť

Světlo si automaticky zapamatuje režim osvětlení a při každém zapnutí se spustí ve stejném režimu jako předtím.

POKYNY K NABÍJENÍ

Při nabíjení postupujte podle následujících kroků:

1.Vypněte světlo a odstraňte ochrannou krytku. Připojte nabíjecí kabel do portu USB-C.

2. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a pečlivě uzavřete ochrannou krytku, aby byla zachována voděodolnost a správná funkce světla.

Poznámka:

Úplné nabití z úplného vybití trvá přibližně 3,5 hodiny.

Vzhledem k pomalému samovybití baterie se doporučuje nabíjet světlo každých 6 měsíců, pokud se delší čas nepoužívá, aby nedošlo k poškození baterie

UPOZORNĚNÍ

1. Během používání světlo generuje značné množství tepla, což vede k vysokým vnějším teplotám. Používejte jej opatrně, abyste se nepopálili.

2. Pokud umístíte toto světlo do uzavřeného a hořlavého prostředí, jako jsou kapsy nebo batohy, vypněte jej, abyste zabránili náhodné aktivaci a potenciálním nebezpečím.

3. Nesviťte tímto světlem na hořlavé předměty zblízka, protože může generovat vysoké teploty, které mohou způsobit poškození a potenciální nebezpečí.

4. Nesviťte tímto světlem přímo do očí, aby nedošlo k poranění očí.

5. Vodotěsnost zařízení je IPX7, což ho činí vhodným pro použití v deštivých dnech. Nevystavujte ho však dlouhodobě působení vody a během používání pevně uzavřete ochranný kryt.

6. Umístěte toto světlo na místo, které není přístupné dětem, aby ho nemohly používat.